
Androidエージェント 対応端末一覧

最終更新日 2025年6月30日

はじめに

要点となる各種の内容を以下に記載しています。これらの内容をご理解の上、マニュアルをお読みください。

注意、ポイントマーク

操作を行う場合に注意する点や、操作のポイントとなる点を示す場合は、以下のマークで記載しています。

マーク	説明
	データの破損や消失など、特に注意していただきたい内容を記載しています。
	操作のポイントや知っておくと便利な内容を記載しています。

記号

「各端末の制約」ページでは、エージェントの各機能がご利用いただけるか、以下の記号で記載しています。

マーク	説明
○	問題なくご利用いただけます。
△	制約事項があり、特定条件下にて動作しない可能性がございますが、ご利用いただけます。 回避策・復旧策がある場合はそちらをお試してください。
×	制約事項があり、ご利用いただけません。
—	現行のストア版エージェントでは、ご利用いただけません。
na	動作を確認しておりません。

免責事項

●各Android OSの制約

Pixel端末で確認できたものを記載しております。

●各端末の制約

赤文字は更新箇所でございます。

各端末の検証はWi-Fi環境下で行っております。

ご導入いただく際は、各端末の「制約事項」と「備考」を必ずご確認ください。

リカバリーモードおよび修理モード中の端末動作に関しては、サポート対象外でございます。

※「バックアップ・復元」による復元時、一部の項目が復元されないことがあることを確認しております。

- ・日付と時刻の「自動取得」「24時間表示」設定、画面の「画面の明るさ」「スリープ」設定、Wi-Fiの「詳細設定」「SSID」設定
- また、復元完了時に「復元に失敗しました」、復元失敗時に「復元が完了しました」と表示される場合がございます。

※画面消灯を阻止する端末固有の機能を有効中に、画面ロックが実施されるまでの時間が延長されることを確認しております。

Pixel端末：スクリーンアテンション

FCNT端末：持ってる間ON など

●各端末の制約 / セキュリティ設定 (DOM)

端末の標準設定項目と本機能（設定アプリ / セキュリティ設定 (DOM) ）で表示項目名が異なる場合がございます。

階層の一部のメニュー項目において、抑止できない場合がございます。

端末固有のメニュー項目において、抑止できない場合がございます。

※「スクリーンショットの撮影」の禁止中に、下記画面にて抑止できない場合があることを確認しております。

arrows端末：診断サポート

Galaxy端末：Galaxy Free、Game Launcher、カメラ、カレンダー、時計

KEYENCE端末：キッキングツール、タグ探索、タグ発行、ホームランチャー、通信テスト、PTT

セキュリティ設定 (DOM) は設定アプリに対してのみ動作いたします。

登録商標

- 記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。
 - Android、Google Play、Google Workspace、YouTube は、Google LLC の商標または登録商標です。
 - QRコード は、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。
 - SDカード は、SD-3C, LLC の商標または登録商標です。
 - Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
 - Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. USA の商標または登録商標です。
-

目次

1 各Android OSの制約	6
2 対応端末	
2.1 各端末の制約	13
2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定 (DOM)	69
3 非対応端末	93

1 各Android OSの制約

制約が該当するOSには「○」を記載しております。

	12	13	14	15
・Wi-Fi以外のMACアドレスが取得できない。	○	○	○	○
・マルチウィンドウ化/分割表示すると、「アプリケーション禁止」設定で指定したアプリを起動できてしまう場合がある。	○	○	○	○
・端末で設定範囲外となる画面消灯時間を「画面ロック」の「自動ロックまでの時間」で設定すると、「自動ロックまでの時間」設定は機能するが、「設定」内の画面消灯時間表示が不正な値となる。 回避案：端末で設定可能な画面消灯時間を「自動ロックまでの時間」で設定してください。	○	○	○	○
・「画面ロック」の「パスワードポリシー」で「制限を満たしていない場合にパスワードの再設定を強制する」を設定時に、無効化されたアプリがパスワード設定後、すぐに有効化されない場合がある。 復旧策：端末を一度スリープにする、またはエージェントアプリから同期を行ってください。	○	○	○	○
・位置情報権限が無効の場合、管理サイトでWi-FiのMACアドレスが取得できない。 回避案：端末の位置情報設定とエージェントの位置情報権限を有効にしてください。	○	○	○	○
・9.10.0以上のエージェントバージョンを使用した場合、「セキュリティ設定」によりステータスバーを禁止していると、エージェントの必須権限が外れたときのメッセージが表示されない。 回避案： ・「セキュリティ設定」で「ステータスバーの操作と通知表示」を「許可」に設定してください。 ・Androidの特定のアプリで、通知をオンまたはオフにする制限をしないでください。 ・Androidのサイレントモードによる通知の制限をしないでください。	○	○	○	○
・エージェントをQRコードキッキングする場合、モバイル通信を利用できない。 回避案：Wi-Fi接続でキッキングを行ってください。	○	○	○	○
・位置情報権限を有効にしない、または「正確な位置情報を使用」設定を有効にしない場合、以下の動作となる。 ・端末の位置情報の取得ができない。 ・管理サイトでWi-FiのSSID情報が取得できない。 ・Zone Managementの位置情報によるゾーン判定ができなくなり、SSIDによるゾーン判定は常にゾーン外と判定される。 ・「プロキシ設定」「バックアップ・復元」「Wi-Fi フィルタリング」の一部機能が使用できない。 回避案：位置情報を有効にし、「位置情報」権限設定内の「正確な位置情報を使用」を「有効」に設定してください。	○	○	○	○
・「付近のデバイス」権限を「許可しない」に設定した場合、以下の動作となる。 ・管理サイトで「設定」→「セキュリティ」→「機能制限」→「Bluetooth」を設定しても、端末への反映に失敗する。 回避案：「付近のデバイス」権限を「許可する」にしてください。	○	○	○	○

1 各Android OSの制約

制約が該当するOSには「○」を記載しております。

	12	13	14	15
<ul style="list-style-type: none"> 管理サイトの機器情報に表示されるMACアドレスがランダム値となる。 	○			
<ul style="list-style-type: none"> [セキュリティ設定] で「スクリーンショットの撮影」を禁止していても、以下の画面上でスクリーンショットの撮影ができてしまう。 <ul style="list-style-type: none"> ロック画面 設定アプリ 画面上部のステータスバーから下にスワイプすると表示される通知ドロワー 電源ボタン長押しにて表示されるメニュー 	○			
<ul style="list-style-type: none"> Direct Boot Mode 時のリモート操作に時間がかかる場合がある。  Googleによる修正はAndroid 12 QPR2で行われています。 <ul style="list-style-type: none"> Pixel 端末の Android 12 QPR2のビルド番号：SQ1A.211205.008 他メーカーの端末の場合は、各メーカー・キャリアへ対応状況を確認してください。 	○			
<ul style="list-style-type: none"> [セキュリティ設定] で「位置情報設定の変更」を [禁止] に設定しても、端末の [設定] で「Bluetoothスキャン」、「Wi-Fiスキャン」が制限されない。 	○			
<ul style="list-style-type: none"> [セキュリティ設定] で「明るさの設定の変更」、「音量設定の変更」を [禁止] に設定しても、端末の [設定] の検索結果から「明るさの自動調節」、「サイレントモード」の設定が変更ができてしまう。  OSや端末により、表示項目や手順が異なる場合があります。 	○	○		
<ul style="list-style-type: none"> [セキュリティ設定] で「アプリの制御」を [禁止] に設定しても、端末の [設定] → [システム] → [リセットオプション] → [アプリの設定をリセット] から [デフォルトで開く] 設定をリセットできてしまいます。  [アプリの設定をリセット] は機種により表示方法が異なります。 復旧策：端末の [設定] → [アプリ] → [デフォルトのアプリ] より、[デフォルトで開く] を再度設定してください。 	○	○		
<ul style="list-style-type: none"> +browser Safety Managerの「位置情報」で「おおよそ」を選択すると、+browser Safety Managerを使用できない。 回避案： <ul style="list-style-type: none"> 「位置情報」権限で「正確」を選択してください。 9.19.0以上へアップデートを実施してください。 	○	○	○	
<ul style="list-style-type: none"> [セキュリティ設定] で「機内モード」を [禁止] に設定しても、端末の [設定] の検索結果から「機内モード」を有効化できてしまい、以降モバイルデータ通信が復旧しなくなる。 復旧策：「機内モード」を無効化後、端末の再起動を行ってください。 		○		

1 各Android OSの制約

制約が該当するOSには「○」を記載しております。

	12	13	14	15
<p>・ [セキュリティ設定] で「位置情報設定の変更」を [禁止] に設定しても、端末の [設定] の検索結果から「Bluetoothスキャン」、 「Wi-Fiスキャン」 の設定が変更出来てしまう。</p> <p>📌 Googleによる修正は2023年7月の月例アップデートで行われています。</p> <ul style="list-style-type: none"> Pixel端末の2023年7月の月例アップデートのビルド番号 <ul style="list-style-type: none"> - Pixel 4a以上：TQ3A.230705.001 - Pixel Tablet：TQ3A.230705.001.B4 他メーカーの端末の場合は、各メーカー・キャリアへ対応状況を確認してください。 		○		
<p>・ 端末の [設定] にある [使用していないアプリを一時停止する] 項目がグレースアウトする。</p>		○	○	○
<p>・ Smart Mobile Safety Manager 9.18.0以上では、システム設定バックアップ項目の「入力時バイブレーションの許可」の設定内容が、バックアップ/復元機能の対象外となる。</p>		○	○	○
<p>・ Smart Mobile Safety Manager 9.18.0以上では、セキュア設定バックアップ項目の「データローミングの有効化」の設定内容が、バックアップ機能の対象外となる。</p>		○	○	○
<p>・ エージェント以外で設定した、Wi-Fi設定のランダムMACアドレスが取得できない。</p> <p>回避案：エージェント以外で設定したWi-Fi設定で、 [デバイスのMACを使用] を選択する、またはエージェントからWi-Fi設定を行ってください。</p>		○	○	○
<p>・ 管理サイトの [スクリーンロックパスワード変更] で、PINコードを「4桁」や「5桁」に変更すると、スクリーンロックが解除できなくなる場合がある。</p> <p>📌 Googleによる修正はAndroid 14 QPR1で行われています。</p> <ul style="list-style-type: none"> Pixel 端末の Android 14 QPR1のビルド番号 <ul style="list-style-type: none"> - Pixel 5a：UQ1A.231205.014 - Pixel 6以上：UQ1A.231205.015 他メーカーの端末の場合は、各メーカー・キャリアへ対応状況を確認してください。 <p>復旧策：事象発生後に端末を再起動した場合は、管理サイトからリモートワイプを実行してください。スクリーンロックが解除されないため、再起動後のダイレクトブートモードも解除されません。</p> <p>回避策：端末に対する対応がリリースされない場合は、「4桁」や「5桁」のPINコードは設定しないでください。</p>			○	

1 各Android OSの制約

制約が該当するOSには「○」を記載しております。

	12	13	14	15
<ul style="list-style-type: none"> ・以下の設定が割り当てられている状態で端末を再起動すると、設定が変更できなくなる場合がある。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [設定] → [Android] → [Device Owner Mode] → [セキュリティ設定] 内の設定 <ul style="list-style-type: none"> - アプリ確認の強制「強制する」 - Bluetooth「禁止」 - 機内モード「禁止」 - プライベートDNS設定の変更「禁止」 - テザリング設定の変更「禁止」 - モバイルネットワーク設定の変更「禁止」 - 緊急警報設定の変更「禁止」 - ローミング「禁止」 - 音量設定の変更「禁止」 - 物理外部メディアへのマウント「禁止」 - ネットワーク設定のリセット「禁止」 - ファクトリリセット「禁止」 - 日付、時刻、タイムゾーンの設定の変更「禁止」 - イースターエッグ「禁止」 - USBファイル転送「禁止」 - セーフモードの起動「禁止」 ・ [設定] → [Android] → [セキュリティ] → [機能制限] → [カメラ] 内の設定 <ul style="list-style-type: none"> - カメラ「禁止」 📄 Googleによる修正は、発生抑止のパッチ対応がAndroid 14 QPR1、復旧対策がAndroid 14 QPR2で行われています。 <ul style="list-style-type: none"> ・ Pixel端末の Android 14 QPR1のビルド番号 <ul style="list-style-type: none"> - Pixel 5a : UQ1A.231205.014 - Pixel 6以降 : UQ1A.231205.015 ・ Pixel端末の Android 14 QPR2のビルド番号 <ul style="list-style-type: none"> - Pixel 5a以降 : AP1A.240305.019.A1 ・ 他メーカーの端末の場合は、各メーカー・キャリアへ対応状況を確認してください。 <p>復旧策：端末に対する対応がリリースされない場合の復旧方法は、端末初期化のみとなります。</p>			○	

1 各Android OSの制約

制約が該当するOSには「○」を記載しております。

	12	13	14	15
<p>・以下の設定が割り当てられている状態で端末をAndroid 13からAndroid 14にアップデートすると、設定が変更できなくなる場合がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [設定] → [Android] → [Device Owner Mode] → [セキュリティ設定] 内の設定 <ul style="list-style-type: none"> - 提供元不明アプリのインストール「禁止」 - 開発者向けオプション「禁止」 - Wi-Fi設定の変更「禁止」 - データ出力NFC利用「禁止」 - VPN設定の変更「禁止」 - 明るさの設定の変更「禁止」 - 壁紙の変更「禁止」 - 画面消灯設定の変更「禁止」 - アンビエント表示「禁止」 - アプリの制御「禁止」 - ユーザーアイコンの変更「禁止」 - 位置情報設定の変更「禁止」 - 認証情報設定の変更「禁止」 - アカウントの追加と削除「禁止」 - 言語設定の変更「禁止」 - 印刷「禁止」 🔍 [セキュリティ設定] の「Android Enterprise」に含まれる項目は、デフォルトで「禁止」が設定されています。そのため、[機器] → [一覧] → 対象機器の  → [設定の割り当て] → [セキュリティ設定 (DOM)] の [編集] で「(設定なし)」を選んでも「禁止」が設定されます。アップデートを行う場合は、「Android Enterprise」の項目で [許可] を設定した設定セットを指定してください。 🔍 Android 14 QPR2以上のアップデートでは事象の発生を回避する対策となっているため、バージョンがAndroid 14 QPR2以上であることを確認し、システムのアップデートを実施してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ Pixel 端末の Android 14 QPR2のビルド番号 <ul style="list-style-type: none"> - Pixel 5a以降：AP1A.240305.019.A1 ・ 他メーカーの端末の場合は、各メーカー・キャリアへ対応状況を確認してください。 <p>復旧策：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・すでに事象が発生してしまっている場合、事象が発生した際の解消方法は端末初期化のみとなります。 ・端末に対する対応がリリースされない場合の復旧方法は、端末初期化のみとなります。 			○	

1 各Android OSの制約

制約が該当するOSには「○」を記載しております。

	12	13	14	15
<p>・管理サイトの [スクリーンロックパスワード変更] を行うと、端末の [設定] でロック種別表示が更新されない。</p> <p> スクリーンロックパスワードの変更機能に影響はありません。</p> <p>復旧策：端末の再起動を行ってください。</p>			○	○
<p>・ [セキュリティ設定] で「アプリ確認の強制」を [強制する] に設定しても、端末の [設定] で表示が更新されない。</p> <p>復旧策：一度Google Playプロテクトの画面内まで遷移し、「セキュリティとプライバシー」画面に戻ると表示が更新されます。</p>			○	○
<p>・ [セキュリティ設定] で「位置情報設定の変更」を [禁止] に設定しても、端末の [設定] で「Google 位置情報の精度」が制限されない場合がある。</p>			○	○
<p>・ [セキュリティ設定] で「Wi-Fi設定の変更」を [禁止] に設定しても、クイック設定パネルから設定が変更できてしまう場合がある。</p> <p>回避策： [セキュリティ設定] で、「ステータスバーの操作と通知表示」を [禁止] に設定してください。</p>			○	○
<p>・ 端末の [設定] → [システム] → [ナビゲーションモード] → [3ボタンナビゲーション] を設定している場合は、リモートロック中の緊急通報画面で、 [発信] ボタンがナビゲーションバーと重なって表示される。</p> <p> [発信] ボタンのタップは可能です。</p> <p> [ナビゲーションモード] は機種により表示方法が異なります。</p>				○
<p>・ Android 15 QPR2より、端末の [設定] から開発者向けオプションの「2つ目のディスプレイでフリーフォーム ウィンドウを有効にする」機能を有効にし、端末とディスプレイを接続していると、以下の動作が発生する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「アプリケーション禁止」で指定したアプリを起動できてしまう。 ・ リモートロック中でも2つ目のディスプレイでアプリが一部操作できてしまう。 ・ 「+Setting Safety Manager」を [有効] に設定しても、端末の [設定] を操作できてしまう。 ・ 管理サイトの [スクリーンロックパスワード変更] で、スクリーンロックパスワード変更ダイアログが表示されない。 ・ 「利用権限の要求」画面から権限設定する際、許可状況を示すボタン名が更新されない。 ・ エージェントの「プロキシ」画面で [追加] をタップ後端末の [設定] に遷移した場合、「プロキシ」画面が閉じない。 ・ [画面ロック] の「パスワードポリシー」で [制限を満たしていない場合にパスワードの再設定を強制する] を設定時に、「スクリーンロックパスワード設定」画面からスクリーンロックパスワードの変更を進めようとすると、パスワード再入力が必要時に黒画面になりパスワード変更が進められない。 ・ QRコードスキャン画面を表示すると、カメラプレビューのアスペクト比が崩れる。 <p> Pixel 端末の Android 15 QPR2のビルド番号は以下です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Pixel 6以上、Pixel 9未満：BP1A.250305.019 ・ Pixel 9以上：BP1A.250305.020 ・ Pixel Tablet：BP1A.250305.020.T2 ・ 他メーカーの端末の場合は、各メーカー・キャリアへ対応状況を確認してください。 <p>回避策：「セキュリティ設定」で、「開発者向けオプション」を [禁止] に設定してください。</p>				○

2 対応端末

当社内での検証により、Smart Mobile Safety Managerの運用に問題がないと判断した「サポート対象」の端末を記載しています。

2.1 各端末の制約

端末情報				対応状況																								制約事項 *各番号は対応状況欄の#番号(*1, *2など)と対応する	備考 *各番号は対応状況欄の#番号(#1, #2など)と対応する				
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	アプリケーション禁止	SDカード	カメラ	リモートロック	リモートワイプ	ワイプ・フィルタリング	通話先	無通信ロック	ポップアップ・優先	Bluetooth	Bluetooth利用設定(Bluetooth通信)	音声化	メッセージ通知	優先権	ウイルス対策	位置情報管理	MSM Security	スクリーンロックパスワード変更	証明書管理	ORコード(ライセンス管理)	ORコードキックアウト	セキュリティ設定(DOM)	スクリーンロック			アンロックモード	セキュリティ設定(DOM)	リモートワイプ	BooT Mode中
58	SAMSUNG	Galaxy Z Fold2 5G	SCG05	12.0	△	-	○	△	○	na	na	na	△	na	na	na	-	na	na	○	○	○	na	na	○	○	○	△	○	△	○	1. 「アプリケーション禁止」設定で、指定したアプリをポップアップで表示すると起動できずしてしまふ。 2. ロック画面(リモートロック、無通信ロック、スクリーンロック解除失敗ロック、SDカード禁止ロック)で、「緊急通報」ボタンが表示されない。 ※Android 標準のスクリーンロック画面では表示される 3. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「SDカード」非対応 2. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 ・ エンジネルから任意アプリの起動を行うと、エージェントの必須権限を無効化した状態で操作出来てしまふ。 回避策「アプリケーション非表示」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、エッジパネルを抑制することが可能。 * エッジパネル (com.samsung.android.app.cocktailbarservice) ・ DeXアプリから特定操作を行うと、エージェントの必須権限を無効化した状態で操作出来てしまふ。 回避策「アプリケーション非表示」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、DeXアプリの起動を抑制することが可能。 * Samsung DeXホーム (com.sec.android.app.desktoplauncher) * Samsung DeXホーム (com.sec.android.app.desktoplauncher) ・ タスクバーを利用すると、エージェントが正常に動作しない場合がございます。
59	SAMSUNG	Galaxy Z Fold2 5G	SCG05	13.0	△	-	○	△	○	na	na	na	△	na	na	na	-	na	na	○	○	○	na	na	○	○	△	○	△	○	1. 「アプリケーション禁止」設定で、指定したアプリをポップアップで表示すると起動できずしてしまふ。 2. ロック画面(リモートロック、無通信ロック、スクリーンロック解除失敗ロック、SDカード禁止ロック)で、「緊急通報」ボタンが表示されない。 ※Android 標準のスクリーンロック画面では表示される 3. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「SDカード」非対応 2. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 ・ 設定アプリにてロック画面への「自分の連絡先情報」の表示設定をタップすると、「許可されていない操作」というダイアログが出て、設定が行えない。 ・ エンジネルから任意アプリの起動を行うと、エージェントの必須権限を無効化した状態で操作出来てしまふ。 回避策「アプリケーション非表示」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、エッジパネルを抑制することが可能。 * エッジパネル (com.samsung.android.app.cocktailbarservice) ・ タスクバーを利用すると、エージェントが正常に動作しない場合がございます。 ・ ポップアップ表示を利用すると、エージェントが正常に動作しない場合がございます。	
60	SAMSUNG	Galaxy Z Fold3 5G	SCG11	12.0	△	-	○	△	○	na	na	na	△	na	na	na	-	na	na	○	○	○	na	na	○	○	△	○	△	○	1. 「アプリケーション禁止」設定で、指定したアプリをポップアップで表示すると起動できずしてしまふ。 2. ロック画面(リモートロック、無通信ロック、スクリーンロック解除失敗ロック、SDカード禁止ロック)で、「緊急通報」ボタンが表示されない。 ※Android 標準のスクリーンロック画面では表示される 3. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「SDカード」非対応 2. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 ・ タスクバーを利用すると、エージェントが正常に動作しない場合がございます。	
61	SAMSUNG	Galaxy Z Fold3 5G	SCG11	13.0	△	-	○	△	○	na	na	na	△	na	na	na	-	na	na	○	○	○	na	na	○	○	△	○	△	○	1. 「アプリケーション禁止」設定で、指定したアプリをポップアップで表示すると起動できずしてしまふ。 2. ロック画面(リモートロック、無通信ロック、スクリーンロック解除失敗ロック、SDカード禁止ロック)で、「緊急通報」ボタンが表示されない。 3. キックアウト後、一度も再起動していない場合、「制限を満たしていない場合にパスワードの再設定を強制する」が動作しないことがある。 復旧策: 端末再起動を行うと、「制限を満たしていない場合にパスワードの再設定を強制する」が動作する。 4. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「SDカード」非対応 2. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 ・ 設定アプリにてロック画面への「自分の連絡先情報」の表示設定をタップすると、「許可されていない操作」というダイアログが出て、設定が行えない。 ・ エンジネルから任意アプリの起動を行うと、エージェントの必須権限を無効化した状態で操作出来てしまふ。 回避策「アプリケーション非表示」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、エッジパネルを抑制することが可能。 * エッジパネル (com.samsung.android.app.cocktailbarservice) ・ タスクバーを利用すると、エージェントが正常に動作しない場合がございます。 ・ ポップアップ表示を利用すると、エージェントが正常に動作しない場合がございます。	
62	SAMSUNG	Galaxy Z Fold4	SCG16	13.0	△	-	○	△	○	na	na	na	△	na	na	na	-	na	na	○	○	○	na	na	○	○	△	○	△	○	1. 「アプリケーション禁止」設定で、指定したアプリをポップアップで表示すると起動できずしてしまふ。 2. ロック画面(リモートロック、無通信ロック、スクリーンロック解除失敗ロック、SDカード禁止ロック)で、「緊急通報」ボタンが表示されない。 3. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「SDカード」非対応 2. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 ・ タスクバーを利用すると、エージェントが正常に動作しない場合がございます。 ・ ポップアップ表示を利用すると、エージェントが正常に動作しない場合がございます。	

au機種・UQ mobile機種

端末情報				対応状況																										制約事項 *各番号は対応状況欄の#番号(#1, #2など)と対応する	備考 *各番号は対応状況欄の#番号(#1, #2など)と対応する				
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	アプリケーショ	SDカード	カメラ	リモートワイ	ワイフイルタ	Wi-Fi	通話先	無通信ロ	パツクア	Bluetooth	フボキ利用	アプリケー	音声化	メツセ	クイ	位置	M	M	S	スク	OR	OR	セ	ア	スク			(
73	SHARP	AQUOS wish4	SHG13	15.0	△	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	-	○	○	○	○	na	na	○	○	○	○	○	△	○	○	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 3. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイフ」SDカードを初期化する」ワイフ時に、内部ストレージのみワイフされる。 * SDカードはワイフされない ・「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗」ワイフ時に、内部ストレージのみワイフされる。 * SDカードはワイフされない
74	SHARP	AQUOS zero2	SHV47	12.0	△	-	○	○	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	○	na	○	△	○	○	○	1.「アプリケーション禁止」設定で指定したアプリを分割画面表示すると、ホーム画面およびタスクマネージャー画面で非表示領域が発生する可能性がある。 復旧策: 端末再起動により再表示が可能。 2. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「SDカード」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。							
75	SHARP	AQUOS zero5G basic DX	SHG02	12.0	△	○	○	○	na	na	na	na	na	na	na	na	na	-	na	○	△	○	○	△	1.「アプリケーション禁止」設定で指定したアプリを分割画面表示すると、ホーム画面およびタスクマネージャー画面で非表示領域が発生する可能性がある。 復旧策: 端末再起動により再表示が可能。 2. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイフ」SDカードを初期化する」ワイフ時に、内部ストレージのみワイフされる。 * SDカードはワイフされない ・「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗」ワイフ時に、内部ストレージのみワイフされる。 * SDカードはワイフされない									
76	SHARP	AQUOS zero6	SHG04	12.0	△	○	○	○	na	na	na	na	na	na	na	na	na	-	na	○	△	○	○	△	1.「アプリケーション禁止」設定で指定したアプリを分割画面表示すると、ホーム画面およびタスクマネージャー画面で非表示領域が発生する可能性がある。 復旧策: 端末再起動により再表示が可能。 4. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイフ」SDカードを初期化する」ワイフ時に、内部ストレージのみワイフされる。 * SDカードはワイフされない ・「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗」ワイフ時に、内部ストレージのみワイフされる。 * SDカードはワイフされない									
77	ソニー	Xperia 1 II	SOG01	12.0	△	△	○	△	na	na	na	△	na	na	na	na	na	-	na	○	△	○	△	△	1.「アプリケーション禁止」で、Game enhancerアプリに登録したアプリ上のWebとYouTubeを禁止できない。 2. Game enhancerアプリに登録したアプリに登録したアプリ上のWebとYouTubeを禁止できない。 3. キャンピング後、一度も再起動をしていない場合、「制限を満たしていない場合にパスワードの再設定を強制する」が動作しないことがある。 復旧策: 端末再起動を行う。「制限を満たしていない場合にパスワードの再設定を強制する」が動作する。 4. 「位置情報管理」設定が「定期的に測位する」に設定されている場合でも、STAMINAモードを有効にした状態で画面をOFFにすると、定期的な測位が行われない場合がある。 復旧策: 端末のSTAMINAモードを有効にしない。 5. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイフ」SDカードを初期化する」ワイフ時に、内部ストレージのみワイフされる。 * SDカードはワイフされない ・「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗」ワイフ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイフされる。									
78	ソニー	Xperia 1 III	SOG03	12.0	△	△	○	△	na	na	na	△	na	na	na	na	na	-	na	○	△	○	△	△	1.「アプリケーション禁止」設定で、指定したアプリをポップアップで表示すると起動できず、起動できない。 2. 「アプリケーション禁止」設定で、指定したアプリをポップアップで表示すると起動できず、起動できない。 3. Game enhancerアプリに登録したアプリに登録したアプリ上のWebとYouTubeを禁止できない。 4. 「位置情報管理」設定が「定期的に測位する」に設定されている場合でも、STAMINAモードを有効にした状態で画面をOFFにすると、定期的な測位が行われない場合がある。 復旧策: 端末のSTAMINAモードを有効にしない。 5. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイフ」SDカードを初期化する」ワイフ時に、内部ストレージのみワイフされる。 * SDカードはワイフされない ・「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗」ワイフ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイフされる。									

au機種・UQ mobile機種

端末情報				対応状況																										制約事項 *各番号は対応状況欄の#番号(*1, *2など)と対応する	備考 *各番号は対応状況欄の#番号(#1, #2など)と対応する		
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	アプリケーション禁止	SDカード	カメラ	リモートロック	リモートワイプ	ワイフールタリング	通話先	無通信ロック	バックアップ・復元	Bluetooth	プロキシ利用設定(エージェント通信)	音声化	メッセージ通知	乗換先制限	ウイルス対策	位置情報管理	Maintenance Screenshot	スクリーンロックパスワード変更	証明書管理	ORコード(ライセンス認証)	ORコード(ライセンシング)	afw専用子プロセス	スクリーンロック	Android Shield 設定(DOM)	(リモートワイプ Boot Mode中)				
97	ソニー	Xperia Ace III	SOG08	13.0	△	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	-	○	na	○	△	△	○	○	○	○	○	△	○	○	△	<p>1. 「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 3. 「位置情報管理」設定が「定期的に測定する」に設定されている場合でも、STAMINAモードを有効にした状態で画面をOFFにすると、定期的な測定が行われない場合がある。 回避策: 端末のSTAMINAモードを有効にしない。 4. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照</p>	<p>1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」-「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・「スクリーンロック」-「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされてしまう。 ※「Setting Safety Manager制約 別紙」Androidエージェント +「Setting Safety Manager 動作状況」を参照</p>
98	ソニー	Xperia Ace III	SOG08	14.0	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	-	○	na	○	△	na	○	○	○	○	○	△	○	○	△	<p>1. 「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 3. 「位置情報管理」設定が「定期的に測定する」に設定されている場合でも、STAMINAモードを有効にした状態で画面をOFFにすると、定期的な測定が行われない場合がある。 回避策: 端末のSTAMINAモードを有効にしない。 4. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照</p>	<p>1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」-「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・「スクリーンロック」-「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされてしまう。</p>	

端末情報				対応状況																													制約事項 *各番号は対応状況欄の*番号(*1, *2など)と対応する	備考 *各番号は対応状況欄の*番号(*1, *2など)と対応する					
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	アプリケーション禁止	SDカード	カメラ	リモートロック	リモートワイプ	ワイプワイプ			ワイプワイプ	ワイプワイプ	ワイプワイプ	ワイプワイプ																							
1	FCNT	arrows Be4	F-41A	12.0	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 3. セキュリティ設定(DOM)の制約は「22 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」-「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・「スクリーンロック」-「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされてしまう。	
2	FCNT	arrows Be4 Plus	F-41B	12.0	○	○	○	○	○	na	na	na	na	△	1. セキュリティ設定(DOM)の制約は「22 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」-「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・「スクリーンロック」-「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされてしまう。																							
3	FCNT	arrows Be4 Plus	F-41B	13.0	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 3. セキュリティ設定(DOM)の制約は「22 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」-「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・「スクリーンロック」-「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされてしまう。	
4	FCNT	arrows NX9	F-52A	12.0	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. 「アプリケーション禁止」設定で指定したアプリをマルチウィンドウ化すると、黒画面が表示され操作不能になることがある。 3. 「メッセージ通知」が動作した際に、通知メッセージ受信音が鳴らない。 4. セキュリティ設定(DOM)の制約は「22 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」-「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・「スクリーンロック」-「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされてしまう。	
5	FCNT	arrows We	F-51B	12.0	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. 「アプリケーション禁止」設定で指定したアプリをマルチウィンドウ化すると、黒画面が表示され操作不能になることがある。 3. キーリング後、一度も再起動をしていない場合、アプリケーション禁止が動作しないことがある。 4. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 5. セキュリティ設定(DOM)の制約は「22 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」-「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・「スクリーンロック」-「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされてしまう。	
6	FCNT	arrows We	F-51B	13.0	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 3. セキュリティ設定(DOM)の制約は「22 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」-「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・「スクリーンロック」-「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされてしまう。	

Table with columns: 端末情報 (Terminal Info) and 対応状況 (Support Status). Rows 31, 32, 33 detail Samsung Galaxy S22 Ultra, S23, and S23 Ultra models with various status indicators.

端末情報				対応状況																												制約事項	備考					
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	アプリケーション禁止	SDカード	カメラ	リモートロック	リモートワイプ	ワイプファイルタリング	通知優先	無通信ロック	バックアップ・復元	Bluetooth	Push	Bluetooth通知	Bluetooth利用設定（エージェント連携）	アプリ個別管理	アプリ個別通知	アプリ個別優先	アプリ個別位置情報管理	アプリ個別インストール	アプリ個別アップデート	アプリ個別スクリーンロック	アプリ個別スクリーンロック解除	アプリ個別スクリーンロック解除失敗ロック	アプリ個別スクリーンロック解除失敗ロック解除	アプリ個別スクリーンロック解除失敗ロック解除解除	アプリ個別スクリーンロック解除失敗ロック解除解除解除	アプリ個別スクリーンロック解除失敗ロック解除解除解除	アプリ個別スクリーンロック解除失敗ロック解除解除解除解除	アプリ個別スクリーンロック解除失敗ロック解除解除解除解除解除	アプリ個別スクリーンロック解除失敗ロック解除解除解除解除解除解除	アプリ個別スクリーンロック解除失敗ロック解除解除解除解除解除解除解除	アプリ個別スクリーンロック解除失敗ロック解除解除解除解除解除解除解除解除	制約事項	備考	
																																各番号は対応状況欄の#番号(*1、*2など)と対応する	各番号は対応状況欄の#番号(#1、#2など)と対応する					
34	SAMSUNG	Galaxy Z Flip3 5G	SC-54B	12.0	△	-	○	△	○	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	1. 本端末は「SDカード」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 * エッジパネルから任意アプリの起動を行うと、エージェントの必須権限を無効化した状態で操作出来てしまう。 回避策:「アプリケーション非表示」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、エッジパネルを抑制することが可能。 * エッジパネル (com.samsung.android.app.cocktailbar.service)
35	SAMSUNG	Galaxy Z Fold3 5G	SC-55B	12.0	△	-	○	△	○	○	○	△	△	○	○	○	○	-	○	○	○	na	○	○	○	○	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	○	1. 本端末は「SDカード」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 * エッジパネルから任意アプリの起動を行うと、エージェントの必須権限を無効化した状態で操作出来てしまう。 回避策:「アプリケーション非表示」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、エッジパネルを抑制することが可能。 * エッジパネル (com.samsung.android.app.cocktailbar.service) * DeXアプリから特定操作を行うと、エージェントの必須権限を無効化した状態で操作出来てしまう。 回避策:「アプリケーション非表示」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、DeXアプリの起動を抑制することが可能。 * Samsung DeX (com.sec.android.desktopmode.uiservice) * Samsung DeXホーム (com.sec.android.app.desktoplauncher)
36	SHARP	AQUOS R5G	SH-51A	12.0	△	○	○	○	○	na	na	○	na	na	na	na	na	-	na	na	○	○	○	na	na	na	○	△	○	○	○	△	○	△	○	△	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない * 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない	
37	SHARP	AQUOS R6	SH-51B	12.0	△	○	○	○	○	na	na	○	na	na	na	na	na	-	na	na	○	na	○	○	na	na	na	○	△	○	○	△	○	△	○	△	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない * 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない	
38	SHARP	AQUOS sense4	SH-41A	12.0	○	○	○	○	○	na	na	○	na	na	na	na	na	-	na	na	○	na	○	na	na	na	na	○	△	○	○	△	○	△	○	△	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない * 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない	

端末情報			対応状況																												制約事項 *各番号は対応状況欄の#番号(*1, *2など)と対応する	備考 *各番号は対応状況欄の#番号(#1, #2など)と対応する							
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	アプリケーション禁止	SDカード	カメラ	リモートロック	ワイフイフ	ワイフイフタリ			ワイフイフタリ	ワイフイフタリ	ワイフイフタリ	ワイフイフタリ																							
9	KYOCERA	DIGNO BX2	A101KC	12.0	△	○	○	△	○	○	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○	○	-	△	na	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 3. 「リモートロック」「スクリーンロック」「パスワードロック」時の、ロックメッセージが表示されない。 4. 「Bluetooth」を「有効」に設定しても、「有効」にならない。 5. メッセージ通知が動いた際に、通知メッセージ受信時の着信音が鳴らない。 6. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1.本端末は「暗号化」非対応 *初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイフイフ」-SDカードを初期化する」ワイフイフ時に、内部ストレージのみワイフイフされる。 *SDカードはワイフイフされない ・「スクリーンロック」「指定回数パスワード入力に失敗」ワイフイフ時に、内部ストレージのみワイフイフされる。 *SDカードはワイフイフされない
10	KYOCERA	DIGNO BX2	A101KC	13.0	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△	na	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 3. 「メッセージ通知」が動作した際に、通知メッセージ受信時の着信音が鳴らない。 4. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1.本端末は「暗号化」非対応 *初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイフイフ」-SDカードを初期化する」ワイフイフ時に、内部ストレージのみワイフイフされる。 *SDカードはワイフイフされない ・「スクリーンロック」「指定回数パスワード入力に失敗」ワイフイフ時に、内部ストレージのみワイフイフされる。 *SDカードはワイフイフされない	
11	KYOCERA	DIGNO BX3	A401KC	14.0	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	na	○	○	○	○	○	○	△	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 3. 「ロック画面の制限」を「全て制限する」に設定しても、承認によるロック解除を制限できない。 4. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1.本端末は「暗号化」非対応 *初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイフイフ」-SDカードを初期化する」ワイフイフ時に、内部ストレージのみワイフイフされる。 *SDカードはワイフイフされない ・「スクリーンロック」「指定回数パスワード入力に失敗」ワイフイフ時に、内部ストレージのみワイフイフされる。 *SDカードはワイフイフされない	
12	KYOCERA	DIGNO BX3 Plus	A403KC	14.0	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	na	○	○	○	○	○	△	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 3. 「ロック画面の制限」を「全て制限する」に設定しても、承認によるロック解除を制限できない。 4. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1.本端末は「暗号化」非対応 *初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイフイフ」-SDカードを初期化する」ワイフイフ時に、内部ストレージのみワイフイフされる。 *SDカードはワイフイフされない ・「スクリーンロック」「指定回数パスワード入力に失敗」ワイフイフ時に、内部ストレージのみワイフイフされる。 *SDカードはワイフイフされない		
13	KYOCERA	DIGNO BX3 カメラレス	A402KC	14.0	△	○	-	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	na	○	○	○	○	-	△	△	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 3. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1.本端末は「カメラ」非対応 2.本端末は「暗号化」非対応 *初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 3. Direct Boot Mode中の「リモートワイフイフ」-SDカードを初期化する」ワイフイフ時に、内部ストレージのみワイフイフされる。 *SDカードはワイフイフされない ・「スクリーンロック」「指定回数パスワード入力に失敗」ワイフイフ時に、内部ストレージのみワイフイフされる。 *SDカードはワイフイフされない	
14	KYOCERA	DuraForce EX	A301KC	13.0	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	na	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 3. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1.本端末は「暗号化」非対応 *初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイフイフ」-SDカードを初期化する」ワイフイフ時に、内部ストレージのみワイフイフされる。 *SDカードはワイフイフされない ・「スクリーンロック」「指定回数パスワード入力に失敗」ワイフイフ時に、内部ストレージのみワイフイフされる。 *SDカードはワイフイフされない	

端末情報		対応状況																											制約事項 *各番号は対応状況欄の#番号(#1, #2など)と対応する	備考 *各番号は対応状況欄の#番号(#1, #2など)と対応する			
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	アプリケーショ ン禁止	SDカー ド	カメ ラ	リモ ート ワ イ プ	Wi-Fi フ ィ ル タ リ ン グ	通 話 先	無 通 信 ロ ッ ク	パ ツ ク ア ッ プ ・ 電 元	Bl ue to o t h 通 知	プ ロ キ ョ ウ シ ョ ウ 禁 止	メ ッ セ ー ジ 通 知	タ ブ レ ッ ト モ ド	ク ラ イ ド キ ャ ク タ イ ム リ ミ ッ ト			ク ラ イ ド キ ャ ク タ イ ム リ ミ ッ ト	ク ラ イ ド キ ャ ク タ イ ム リ ミ ッ ト												
27	SHARP	AQUOS wish4	A403SH	14.0	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 3. セキュリティ設定(DOM)の制約は「22 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 ※ SDカードはワイプされない ・ 「スクリーンロック」「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 ※ SDカードはワイプされない
28	SHARP	AQUOS zero2	906SH	12.0	△	-	○	○	○	○	○	△	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. アプリケーション禁止設定で指定したアプリを分割画面表示すると、ホーム画面およびタスクマネージャー画面で非表示領域が発生する可能性がある。 復元時: 端末再起動により再表示が可能。 3. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 4. 「Bluetooth」を「有効」に設定しても、クイック設定により無効に変更できてしまう場合がある。 回避策: セキュリティ設定(DOM)で「ステータスバーの操作と通知表示」を禁止する 5. セキュリティ設定(DOM)の制約は「22 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「SDカード」非対応 2. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。	
29	SHARP	AQUOS zero5G basic	A002SH	12.0	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. キッチング後、一度も再起動していない場合、アプリケーション禁止が動作しないことがある。 復元時: 端末再起動を行うと、アプリケーション禁止が動作する。 3. 「アプリケーション禁止」設定で指定したアプリを分割画面表示すると、ホーム画面およびタスクマネージャー画面で非表示領域が発生する可能性がある。 復元時: 端末再起動により再表示が可能。 4. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 5. 「Bluetooth」を「有効」に設定しても、クイック設定により無効に変更できてしまう場合がある。 回避策: セキュリティ設定(DOM)で「ステータスバーの操作と通知表示」を禁止する 6. セキュリティ設定(DOM)の制約は「22 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 ※ SDカードはワイプされない ・ 「スクリーンロック」「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 ※ SDカードはワイプされない	
30	SHARP	AQUOS zero6	A102SH	12.0	△	○	△	○	○	na	na	na	na	na	-	na	○	○	na	○	○	○	○	○	○	na	○	△	○	○	△	1. 「アプリケーション禁止」設定で指定したアプリを分割画面表示すると、ホーム画面およびタスクマネージャー画面で非表示領域が発生する可能性がある。 復元時: 端末再起動により再表示が可能。 2. 「機能制限」設定のカスタム禁止にて、カメラ起動時の禁止ダイアログは表示されない。「カメラ禁止」は動作する。 3. セキュリティ設定(DOM)の制約は「22 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 ※ SDカードはワイプされない ・ 「スクリーンロック」「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 ※ SDカードはワイプされない
31	SHARP	AQUOS zero6	A102SH	13.0	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○	-	○	na	○	na	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. キッチング後、一度も再起動していない場合、アプリケーション禁止が動作しないことがある。 復元時: 端末再起動を行うと、アプリケーション禁止が動作する。 3. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 4. セキュリティ設定(DOM)の制約は「22 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 ※ SDカードはワイプされない ・ 「スクリーンロック」「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 ※ SDカードはワイプされない
32	SHARP	LEITZ phone 1	LP-01	12.0	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○	-	○	○	○	na	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. 「アプリケーション禁止」設定で指定したアプリを分割画面表示すると、ホーム画面およびタスクマネージャー画面で非表示領域が発生する可能性がある。 復元時: 端末再起動により再表示が可能。 3. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 4. セキュリティ設定(DOM)の制約は「22 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 ※ SDカードはワイプされない ・ 「スクリーンロック」「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 ※ SDカードはワイプされない

端末情報					対応状況																																															
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	アプリケーション禁止	SDカード	カメラ	リモートロック	リモートワイプ	ワイフイファイルタリング	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先	通話先																			
					制約事項																備考																															
					*各番号は対応状況欄の*番号(*1,*2など)と対応する																*各番号は対応状況欄の#番号(#1,#2など)と対応する																															
33	SHARP	LEITZ phone 1	LP-01	13.0	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	△	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(スタム)」は動作する。 3. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本端末は「暗号化」非対応 *初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 *SDカードはワイプされない *スクリーンロック」「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 *SDカードはワイプされない 	
34	ソニー	Xperia 1 III	A101SO	12.0	△	△	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. 「アプリケーション禁止」設定で、指定したアプリをポップアップで表示すると起動できずしてしまふ。 3. 「アプリケーション禁止」以上で、Game enhancerアプリに登録したアプリ上のWebとYouTubeを禁止できない。 4. キッチング後、一度も再起動をしていない場合、アプリケーション禁止が動作しないことがある。 5. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(スタム)」は動作する。 6. Game enhancerアプリにエージェントを登録すると、「リモートロック」画面でWebとYouTubeが表示できる。 7. 「位置情報管理」設定が「定期的に測定する」に設定されている場合でも、STAMINAモードを有効にした状態で画面をOFFにすると、定期的な測定が行われない場合がある。 8. 回避策：端末のSTAMINAモードを有効にしない。 9. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本端末は「暗号化」非対応 *初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 *SDカードはワイプされない *スクリーンロック」「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされてしまふ。
35	ソニー	Xperia 5 III	A103SO	12.0	△	△	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. 「アプリケーション禁止」設定で、指定したアプリをポップアップで表示すると起動できずしてしまふ。 3. 「アプリケーション禁止」以上で、Game enhancerアプリに登録したアプリ上のWebとYouTubeを禁止できない。 4. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(スタム)」は動作する。 5. Game enhancerアプリにエージェントを登録すると、「リモートロック」画面でWebとYouTubeが表示できる。 6. 「位置情報管理」設定が「定期的に測定する」に設定されている場合でも、STAMINAモードを有効にした状態で画面をOFFにすると、定期的な測定が行われない場合がある。 7. 回避策：端末のSTAMINAモードを有効にしない。 8. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本端末は「暗号化」非対応 *初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 *SDカードはワイプされない *スクリーンロック」「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされてしまふ。 		

その他機種

端末情報			対応状況																										制約事項 *各番号は対応状況欄の*番号(*1、*2など)と対応する	備考 *各番号は対応状況欄の#番号(#1、#2など)と対応する							
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	アプリケーショ	SDカード	カメラ	リモートワイ	ワイ	通	無	パ	B	Bluetooth	位置	ウ	先	メ	ロ	エ	暗	シ	スク	注	O	R	セ	A			ス	リモ					
1	aiwa	aiwa tab AB8	JA3-TBA0802	12.0	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	△	-	△	○	na	○	○	○	○	○	○	△	○	○	△	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
2	DENSO	BHT-M80	BHT-M80-QWG-A10	13.0	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	-	○	na	○	○	na	○	○	○	○	○	△	-	-	△	1. 2. 3.	1. 2. 3. 4.
3	Google	Pixel 3 XL	G013D	12.0	△	-	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	-	○	na	○	na	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	1. 2. 3. 4.	1. 2.
4	Google	Pixel 4	G020N	13.0	△	-	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	-	○	na	○	na	○	○	○	○	○	△	○	○	○	1. 2. 3. 4.	1. 2.	
5	Google	Pixel 4a	G025M	13.0	△	-	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	-	○	na	○	na	○	○	○	○	○	△	○	○	○	1. 2. 3. 4.	1. 2.	
6	Google	Pixel 4a(5G)	G025H	12.0	△	-	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	-	○	na	○	na	○	○	○	○	○	△	○	○	○	1. 2. 3. 4.	1. 2.	
7	Google	Pixel 4a(5G)	G025H	13.0	△	-	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	-	○	na	○	na	○	○	○	○	○	△	○	○	○	1. 2. 3. 4.	1. 2.	

その他機種

端末情報				対応状況																																		
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	アプリケーション禁止	SDカード	カメラ	リモートロック	リモートワイプ	ワイフイーファイル転送	連絡先	無通信ロック	パッドアップ・警告	Bluetooth	プロキシ利用設定 (エージェント通信)	暗号化	エージェント個別管理	メッセンジ通知	乗っ取り制限	ウイルス対策	位置情報管理	MDevice	Management	Safely	スクリーンロックパスワード変更	証明書管理	ORコード (ライセンス認証)	ORコード キョウインク	セキュリテイ設定 (DOM)	セキュリテイ キョウインク	スクリーンロック (リモートワイプ / Boot Mode 中)	Android ロック	Android ショーン 配値	セキュリテイ 設定 (DOM)	セキュリテイ キョウインク			
37	Google	Pixel Tablet	GTU8P	14.0	○	-	○	○	○	na	na	○	na	○	na	na	-	na	-	○	△	na	○	na	na	na	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○
					<p>制約事項 *各番号は対応状況欄の*番号 (*1, *2など) と対応する</p> <p>1. セキュリテイ設定 (DOM) の制約は「22 各端末の制約 / セキュリテイ設定 (DOM)」を参照</p>																												<p>備考 *各番号は対応状況欄の#番号 (#1, #2など) と対応する</p> <p>1. 本端末は「SDカード」非対応 2. 本端末は「通話」非対応 3. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 4. GPSによる測位が行われない 回避策: 端末上で「Google位置情報の精度」設定をONにすることで、ネットワークによる測位が可能。 * Wi-Fi専用端末のため、端末に「IMEI」が存在しない * 本端末は「SIMカード」非対応</p>					
38	Google	Pixel Tablet	GTU8P	15.0	○	-	○	○	○	na	na	○	na	○	na	na	-	na	-	○	△	na	na	○	na	na	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○
					<p>制約事項 *各番号は対応状況欄の*番号 (*1, *2など) と対応する</p> <p>1. セキュリテイ設定 (DOM) の制約は「22 各端末の制約 / セキュリテイ設定 (DOM)」を参照</p>																												<p>備考 *各番号は対応状況欄の#番号 (#1, #2など) と対応する</p> <p>1. 本端末は「SDカード」非対応 2. 本端末は「通話」非対応 3. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 4. GPSによる測位が行われない 回避策: 端末上で「Google位置情報の精度」設定をONにすることで、ネットワークによる測位が可能。 * Wi-Fi専用端末のため、端末に「IMEI」が存在しない * 本端末は「SIMカード」非対応</p>					
39	Honeywell	CT47	CT47X1N	13.0	△	○	△	○	○	○	○	○	△	○	○	○	-	○	○	○	na	na	○	○	○	○	○	○	△	○	△	△	△	△	△	△	△	△
					<p>制約事項 *各番号は対応状況欄の*番号 (*1, *2など) と対応する</p> <p>1. 「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーション禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止 (カスタム)」は動作する。 3. 「機能制限」設定の「カメラ禁止」にて、カメラ起動時の禁止ダイアログは表示されない。「カメラ禁止」は動作する。 4. 「ロック画面の制限」を「全て制限する」に設定しても、原設定によるロック解除を制限できない。 5. セキュリテイ設定 (DOM) の制約は「22 各端末の制約 / セキュリテイ設定 (DOM)」を参照</p>																												<p>備考 *各番号は対応状況欄の#番号 (#1, #2など) と対応する</p> <p>1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」で「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 ※ SDカードはワイプされない * 「スクリーンロック」指定回数パスワード入力に失敗ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 ※ SDカードはワイプされない * EZConfigアプリを使用することにより、エージェントによる制御が正しく機能しなくなる場合がある。 回避策: 「アプリケーション禁止」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、該当アプリの起動を抑制することが可能。 * EZConfig (com.honeywell.tools.ezconfig) * 本端末は「ネットワーク経由のOSアップデート」非対応</p>					

その他機種

端末情報			対応状況																					制約事項 *各番号は対応状況欄の#番号(#1, #2など)と対応する	備考 *各番号は対応状況欄の#番号(#1, #2など)と対応する							
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	アプリケーショ ン禁止	SDカード	カメラ	リモートロック	リモートワイプ	ワイフイ ルタリ ング	遠隔先 通話	無通信 ロック	パッ クア ップ ・電 元	B l u e t o o t h	プ ロ キ 小 サ イ ス 利 用 禁 止 (エ イ ジ エ ン ト 禁 止 通 信)	ア プ リ ケ イ ジ エ ン ト 禁 止 通 信 管 理	ア プ リ ケ イ ジ エ ン ト 禁 止 通 信 管 理	メ ッ セ ー ジ 通 知	ウ イ ル ス 対 策	位 置 情 報 管 理	M a b r i c k e s t e r S a f e t y	S k r i n l o c k バ ス ワ イ ド 変 更	O R コ ド (ラ イ セ ン ス 認 証)			O R コ ド キ ャ プ チ ン グ	S e c u r i t y キ ャ プ チ ン グ	A p p l i c a t i o n E n t e r p r i s e	A p p l i c a t i o n E n t e r p r i s e	S k r i n l o c k	B o o t	(R i m o t e W i p e n t M o d e 中)
52	Lenovo	Lenovo Tab M10 (3rd Gen)	TB328FU (ZAAE0009.JP)	12.0	△	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	-	△	-	○	na	○	○	○	○	○	○	△	○	○	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーショ ン禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 3. 「リモートロック」画面を回転させることができません。 4. 「メッセージ通知」が動作した際に、通知メッセージ受信時のバイプレーションが鳴らない。 5. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「遠隔」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」-「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・ 「スクリーンロック」-「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・ Wi-Fi専用端末のため、端末に「IMEI」が存在しない ・ 本端末は「SIMカード」非対応
53	Lenovo	Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)	TB128XU (ZAAN0121.JP)	12.0	△	○	○	△	○	○	○	○	△	○	○	-	na	○	na	○	na	○	○	○	○	△	△	△	○	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーショ ン禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 3. 「リモートロック」画面を回転させることができません。 4. 「Bluetooth」を「有効」に設定しても、クイック設定により「無効」に変更できしてしまう場合がある。 5. キーボードが利用可能を許可した後、戻るボタンをタップするとネットワーク設定画面に遷移し、利用制限の要求画面に異なる場合がある。 6. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」-「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・ 「スクリーンロック」-「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない
54	Lenovo	Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)	TB128XU (ZAAN0121.JP)	13.0	△	○	○	△	○	na	na	na	na	na	na	-	na	na	na	○	na	○	na	na	na	○	△	○	△	△	1. キーボード後、一度も再起動をしていない場合、アプリケーショ ン禁止が動作しないことがある。 2. 「アプリケーショ ン禁止」設定で、指定したアプリをメニューから削除できない。 3. 「リモートロック」画面を回転させることができません。 4. 端末の「画面ロック解除」で設定可能な時刻以外の時刻を「自動ロックまでの時間」で設定後、「設定アプリ - ディスプレイ」を選択すると設定アプリが強制終了する。 5. 「ロック画面の制限」を「全て制限する」に設定しても、承認によるロック解除を制限できない。 6. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」-「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・ 「スクリーンロック」-「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない
55	Motorola	moto e32s	XT2229-3	12.0	○	○	△	○	○	na	na	na	na	na	na	-	na	na	na	○	na	○	na	na	na	○	△	○	○	△	1. 「機能制限」設定の「カメラ禁止」にて、カメラ起動時の禁止ダイアログは表示されない。「カメラ禁止」は動作する。 2. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」-「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・ 「スクリーンロック」-「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない
56	Motorola	moto g13	XT2331-3	13.0	△	○	△	○	△	○	○	○	△	○	○	-	na	○	na	○	na	○	○	○	○	○	△	○	△	△	1.「復元」時、一部の項目は復元されない。 2. Android 3.0以降は、「アプリケーショ ン禁止」設定にて、「設定画面の禁止」機能は動作しない。「画面の禁止(カスタム)」は動作する。 3. 「機能制限」設定の「カメラ禁止」にて、カメラ起動時の禁止ダイアログは表示されない。「カメラ禁止」は動作する。 4. 「リモートワイプ」時、「オプションSDカードを初期化する」を有効にしてもSDカードがワイプされない。 5. セキュリティ設定(DOM)の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定(DOM)」を参照	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」-「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・ 「スクリーンロック」-「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない

その他機種

端末情報				対応状況																												制約事項 *各番号は対応状況欄の*番号(*1, *2など)と対応する	備考 *各番号は対応状況欄の*番号(*1, *2など)と対応する			
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	アプリケーシ ョン禁止	SDカード	カメラ	リモートロ ック	リモートワ イプ	Wi-Fiフ ィルタリ ング	通 信先	通 信ロ ック	パ ッ ク ア ッ プ ・ 電 元	B l u e t o o t h	プ ロ キ 少 利 用 設 定 (エ ィ シ エ ン ト 通 信)	エ ィ シ エ ン ト 別 別 管 理	暗 号 化	メ ッ セ ィ ジ 通 知	余 信 先 制 限	ウ ィ ル ス 対 策	位 置 情 報 管 理	M a c r o s e t e t y S e t t i n g S a f e t y	M a c r o s e t e t y S a f e t y	ス ク リ ン ロ ッ ク パ ス ワ ー ド 変 更	証 明 書 管 理	O R コ ー ド (ラ イ セ ン ス 監 視)	O R コ ー ド キ ャ プ チ ャ ー ン グ	a f i w 隔 別 キ ャ プ チ ャ ー ン グ	ア ン ド ロ ィ ド シ ョ ン 配 置	ア ン ド ロ ィ ド シ ョ ン 配 置	ス ク リ ン ロ ッ ク (B o o t M o d e 中)					
74	シルバーウイン	9.7型 アンドロイドSIMフ リータブレット	SWA10ESLTE	12.0	△	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	-	△	na	○	na	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	△	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」-「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・ 「スクリーンロック」-「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない	
75	ソニー	Xperia 1 IV	XQ-CT44	12.0	△	△	△	○	△	na	na	na	na	na	na	na	-	na	na	○	△	na	○	○	○	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」-「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・ 「スクリーンロック」-「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされてしまう。
76	ソニー	Xperia 5 II	XQ-AS42	12.0	△	△	△	○	△	na	na	na	na	na	na	na	-	na	na	○	△	na	○	○	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	1. 本端末は「暗号化」非対応 * 初期状態で暗号化されており、暗号化の状態を変更できない。 2. Direct Boot Mode中の「リモートワイプ」-「SDカードを初期化する」ワイプ時に、内部ストレージのみワイプされる。 * SDカードはワイプされない ・ 「スクリーンロック」-「指定回数パスワード入力に失敗」ワイプ時に、内部ストレージだけでなく、SDカードもワイプされてしまう。
77	ソニー	Xperia 5 III	XQ-BQ42	12.0	△	△	△	○	△	na	na	na	na	na	na	na	-	na	na	○	△	na	○	○	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	1. 「アプリケーシ ョン禁止」設定で、指定したアプリをポップアップで表示すると起動できずしてしま う。 2. 「アプリケーシ ョン禁止」で、Game enhancerアプリに登録したアプリ上のWebとYouTubeを禁止できない。 3. キャンピング後、一度も再起動していない場合、アプリケーシ ョン禁止が動作しないことがある。 復旧策: 端末再起動を行うと、アプリケーシ ョン禁止が動作する。 4. Game enhancerアプリに登録すると、「リモートロック」画面でWebとYouTubeが表示できる。 5. キャンピング後、一度も再起動していない場合、「制限を満たしていない場合にパスワードの再設定を強制する」が動作しないこと がある。 復旧策: 端末再起動を行うと、「制限を満たしていない場合にパスワードの再設定を強制する」が動作する。 6. 「位置情報管理」設定が「定期的に測位する」に設定されている場合でも、STAMNAモードを有効にした状態で画面をOFFにする と、定期的な測位が行われない場合がある。 回避策: 端末のSTAMNAモードを有効にしない。 7. セキュリティ設定 (DOM) の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定 (DOM)」を参照
78	ソニー	Xperia PRO-I	XQ-BE42	12.0	△	△	△	○	△	na	na	na	na	na	na	na	-	na	na	○	△	na	○	○	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	1. 「アプリケーシ ョン禁止」で、Game enhancerアプリに登録したアプリ上のWebとYouTubeを禁止できない。 2. Game enhancerアプリに登録すると、「リモートロック」画面でWebとYouTubeが表示できる。 3. キャンピング後、一度も再起動していない場合、「制限を満たしていない場合にパスワードの再設定を強制する」が動作しないこと がある。 復旧策: 端末再起動を行うと、「制限を満たしていない場合にパスワードの再設定を強制する」が動作する。 4. 「位置情報管理」設定が「定期的に測位する」に設定されている場合でも、STAMNAモードを有効にした状態で画面をOFFにする と、定期的な測位が行われない場合がある。 回避策: 端末のSTAMNAモードを有効にしない。 5. セキュリティ設定 (DOM) の制約は「2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定 (DOM)」を参照

2.2 各端末の制約 / セキュリティ設定 (DOM)

au機種・UQ mobile機種

端末情報				対応状況																											備考										
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	Android	無線とネットワーク												端末										ユーザー設定				システム		その他							
						提供元不明アプリのインストール	開発者向けオプション	アプリ権限の強制	Wi-Fi設定の変更	Bluetooth	機内モード	プライベートDNS設定の変更	データ出力/NFC利用	テザリング設定の変更	VPN設定の変更	モバイルネットワーク設定の変更	緊急通報設定の変更	ローミング	明るさの設定の変更	壁紙の変更	画面消灯設定の変更	アンビエント表示	音量設定の変更	アプリの制御	物理外部メディアへのマウント	ユーザーアイコンの変更	位置情報設定の変更	認証情報設定の変更	アカウントの追加と削除	言語設定の変更	Googleのバックアップサービスの利用	ネットワーク設定のリセット	ファクトリリセット	日付・時刻・タイムゾーンの設定の変更	印刷	インストール	スクリーンショットの撮影				
1	FCNT	arrows We	FCG01	12.0	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2	FCNT	arrows We	FCG01	13.0	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「明るさの設定の変更」の禁止時、明るさの自動調節の設定が変更できません。
3	FCNT	arrows We	FCG01	14.0	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「明るさの設定の変更」の禁止時、明るさの自動調節の設定が変更できません。
4	Google	Pixel 6	GR1YH	12.0	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
5	Google	Pixel 7a	G82U8	13.0	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
6	Google	Pixel 7a	G82U8	14.0	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
7	Google	Pixel 7a	G82U8	15.0	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
8	Google	Pixel 8a	G576D	14.0	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
9	Google	Pixel 8a	G576D	15.0	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
10	KYOCERA	DIGNO SX3	KYG02	13.0	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	△	○	○	△	○	△	○	○	○	○	na	△	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.セキュリティ設定(OOM)で下記設定の変更禁止時、バッテリーセーバー機能を有効にすることでバッテリーセーバー設定画面から設定の変更ができません。 ・画面消灯設定の変更 ・明るさの設定の変更 ・位置情報設定の変更 ・モバイルネットワーク設定の変更 2.「言語設定の変更」の禁止が動作しないため、言語の設定が変更できません。
11	KYOCERA	DIGNO SX3	KYG02	14.0	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	△	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○	na	△	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.セキュリティ設定(OOM)で下記設定の変更禁止時、バッテリーセーバー機能を有効にすることでバッテリーセーバー設定画面から設定の変更ができません。 ・画面消灯設定の変更 ・明るさの設定の変更 ・位置情報設定の変更 ・モバイルネットワーク設定の変更 2.「言語設定の変更」の禁止が動作しないため、言語の設定が変更できません。
12	KYOCERA	DIGNO Tab2 5G	KYT35	14.0	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	△	○	○	-	△	○	△	○	○	○	○	-	△	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.セキュリティ設定(OOM)で下記設定の変更禁止時、バッテリーセーバー機能を有効にすることでバッテリーセーバー設定画面から設定の変更ができません。 ・画面消灯設定の変更 ・明るさの設定の変更 ・位置情報設定の変更 ・モバイルネットワーク設定の変更 2.「言語設定の変更」の禁止が動作しないため、言語の設定が変更できません。

au機種・UQ mobile機種

端末情報				対応状況																									備考									
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	Android					無線とネットワーク					端末					ユーザー設定					システム			その他										
40	SAMSUNG	Galaxy S20+ 5G	SCG02	13.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「アンビエント表示」の禁止時、端末内の該当設定項目が非表示となるが、無効を強制化できない。有効状態で禁止設定を適用してしまうと、無効に変更できない場合がある。 ※回避策：端末にてアンビエント表示を無効に設定後、禁止設定を適用する	
41	SAMSUNG	Galaxy S21 5G	SCG09	12.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「アンビエント表示」の禁止時、端末内の該当設定項目が非表示となるが、無効を強制化できない。有効状態で禁止設定を適用してしまうと、無効に変更できない場合がある。 ※回避策：端末にてアンビエント表示を無効に設定後、禁止設定を適用する	
42	SAMSUNG	Galaxy S21 5G	SCG09	13.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「アンビエント表示」の禁止時、端末内の該当設定項目が非表示となるが、無効を強制化できない。有効状態で禁止設定を適用してしまうと、無効に変更できない場合がある。 ※回避策：端末にてアンビエント表示を無効に設定後、禁止設定を適用する	
43	SAMSUNG	Galaxy S21+ 5G	SCG10	12.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「アンビエント表示」の禁止時、端末内の該当設定項目が非表示となるが、無効を強制化できない。有効状態で禁止設定を適用してしまうと、無効に変更できない場合がある。 ※回避策：端末にてアンビエント表示を無効に設定後、禁止設定を適用する	
44	SAMSUNG	Galaxy S21+ 5G	SCG10	13.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
45	SAMSUNG	Galaxy S22	SGG13	12.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
46	SAMSUNG	Galaxy S22	SGG13	13.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「アンビエント表示」の禁止時、端末内の該当設定項目が非表示となるが、無効を強制化できない。有効状態で禁止設定を適用してしまうと、無効に変更できない場合がある。 ※回避策：端末にてアンビエント表示を無効に設定後、禁止設定を適用する
47	SAMSUNG	Galaxy S22 Ultra	SGG14	12.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「アンビエント表示」の禁止時、端末内の該当設定項目が非表示となるが、無効を強制化できない。有効状態で禁止設定を適用してしまうと、無効に変更できない場合がある。 ※回避策：端末にてアンビエント表示を無効に設定後、禁止設定を適用する
48	SAMSUNG	Galaxy S22 Ultra	SGG14	13.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「アンビエント表示」の禁止時、端末内の該当設定項目が非表示となるが、無効を強制化できない。有効状態で禁止設定を適用してしまうと、無効に変更できない場合がある。 ※回避策：端末にてアンビエント表示を無効に設定後、禁止設定を適用する
49	SAMSUNG	Galaxy S23	SGG19	13.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「アンビエント表示」の禁止時、端末内の該当設定項目が非表示となるが、無効を強制化できない。有効状態で禁止設定を適用してしまうと、無効に変更できない場合がある。 ※回避策：端末にてアンビエント表示を無効に設定後、禁止設定を適用する
50	SAMSUNG	Galaxy Z Flip	SCV47	12.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.セキュリティ設定(DOM)で、「明るさの設定の変更」の禁止中、フレックスモードパネルのUI操作により設定変更ができません。 2.「アンビエント表示」の禁止時、端末内の該当設定項目が非表示となるが、無効を強制化できない。有効状態で禁止設定を適用してしまうと、無効に変更できない場合がある。 ※回避策：端末にてアンビエント表示を無効に設定後、禁止設定を適用する 3.セキュリティ設定(DOM)で、「音量設定の変更」の禁止中、フレックスモードパネルのUI操作により設定変更ができません。
51	SAMSUNG	Galaxy Z Flip	SCV47	13.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「アンビエント表示」の禁止時、端末内の該当設定項目が非表示となるが、無効を強制化できない。有効状態で禁止設定を適用してしまうと、無効に変更できない場合がある。 ※回避策：端末にてアンビエント表示を無効に設定後、禁止設定を適用する

docomo機種

端末情報				対応状況																						備考															
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	Android	無線とネットワーク										端末											ユーザー設定	システム	その他												
					提供元不明アプリのインストール	アプリ権限の強制	WiFi設定の変更	Bluetooth	機内モード	プライベートDNS設定の変更	データ出力NFC利用	テザリング設定の変更	VPN設定の変更	モバイルネットワーク設定の変更	緊急通報設定の変更	ローミング	明るさの設定の変更	壁紙の変更	画面消灯設定の変更	音量設定の変更	アンビエント表示	アプリの制御	物理外部メディアへのマウント	ユーザーアイコンの変更	位置情報設定の変更	認証情報設定の変更	アカウントの追加と削除	言語設定の変更	Googleのバックアップサービスの利用	ネットワーク設定のリセット	ファクトリーリセット	日付・時刻・タイムゾーンの設定の変更	印刷	インストール	ステータスバーの操作と通知表示	USBファイル転送	スクリーンショットの撮影				
					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1	FCNT	arrows Be4	F-41A	12.0	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	na	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
2	FCNT	arrows Be4 Plus	F-41B	12.0	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「明るさの設定の変更」の禁止時、明るさの自動調節の設定が変更できてしまう。
3	FCNT	arrows Be4 Plus	F-41B	13.0	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	na	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4	FCNT	arrows NX9	F-52A	12.0	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「明るさの設定の変更」の禁止時、明るさの自動調節の設定が変更できてしまう。 2.「アンビエント表示」の禁止が動作しないため、アンビエント表示の設定が変更できてしまう。
5	FCNT	arrows We	F-51B	12.0	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
6	FCNT	arrows We	F-51B	13.0	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	na	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7	FCNT	arrows We	F-51B	14.0	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「明るさの設定の変更」の禁止時、明るさの自動調節の設定が変更できてしまう。
8	FCNT	arrows We2	F-52E	14.0	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「明るさの設定の変更」の禁止時、明るさの自動調節の設定が変更できてしまう。
9	FCNT	arrows We2 Plus	F-51E	14.0	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「明るさの設定の変更」の禁止時、明るさの自動調節の設定が変更できてしまう。
10	KYOCERA	DuraForce EX	KY-51D	13.0	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	na	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.セキュリティ設定(DOM)で下記設定の変更禁止時、バッテリーセーバー機能を有効にすることでバッテリーセーバー設定画面から設定の変更ができてしまう。 ・ 画面消灯設定の変更 ・ 明るさの設定の変更 ・ 位置情報設定の変更 ・ モバイルネットワーク設定の変更 2.「言語設定の変更」の禁止が動作しないため、言語の設定が変更できてしまう。	
11	KYOCERA	DuraForce EX	KY-51D	14.0	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.セキュリティ設定(DOM)で下記設定の変更禁止時、バッテリーセーバー機能を有効にすることでバッテリーセーバー設定画面から設定の変更ができてしまう。 ・ 画面消灯設定の変更 ・ 明るさの設定の変更 ・ 位置情報設定の変更 ・ モバイルネットワーク設定の変更 2.「言語設定の変更」の禁止が動作しないため、言語の設定が変更できてしまう。	
12	LG Electronics	LG VELVET	L-52A	12.0	○	○	○	○	○	○	x	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「プライベートDNS設定の変更」の禁止が動作しないため、プライベートDNSの設定が変更できてしまう。 2.「アンビエント表示」の禁止が動作しないため、アンビエント表示の設定が変更できてしまう。 3.「言語設定の変更」の禁止が動作しないため、言語の設定が変更できてしまう。	

端末情報					対応状況																																				
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	Android			無線とネットワーク					端末								ユーザー設定					システム			その他												
					提供元不明アプリのインストール	開発者向けオプション	アプリ権限の強制	Wi-Fi設定の変更	Bluetooth	機内モード	プライベートDNS設定の変更	データ出力NFC利用	テザリング設定の変更	VPN設定の変更	モバイルネットワーク設定の変更	緊急通報設定の変更	ローミング	明るさの設定の変更	壁纸の変更	画面消灯設定の変更	音量設定の変更	アンビエント表示	物理外部メディアへのマウント	ユーザーアイコンの変更	位置情報設定の変更	認証情報設定の変更	アカウントの追加と削除	言語設定の変更	Google AIのバックアップサービスの利用	ネットワーク設定のリセット	ファクトリリセット	日付、時刻、タイムゾーンの設定の変更	印刷	イヤースターエッグ	ステータスバーの操作と通知表示	USBファイル転送	スクリーンショットの撮影	セーフモードの起動			
																													備考												
50	SHARP	AQUOS wish4	SH-52E	14.0	○	○	○	○	○	△	○	-	○	○	○	○	○	○	○	△	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「機内モード」の禁止時、端末設定アプリ内の「機内モード」項目のトグルボタンを操作すると、SIMの認識が外れてしまう。 回避策：端末再起動を実施することで、再度SIMが認識される。 2.「明るさの設定の変更」の禁止時、明るさの自動調節の設定が変更できてしまう。
51	SHARP	dtab	d-41A	12.0	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	△	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「明るさの設定の変更」の禁止時、明るさの自動調節の設定が変更できてしまう。	
52	ソニー	Xperia 1 II	SO-51A	12.0	○	○	○	△	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「Wi-Fi設定の変更」の禁止時、クイック設定パネルから設定の変更ができてしまう。 回避策：「セキュリティ設定」で、「ステータスバーの操作と通知表示」を禁止する。	
53	ソニー	Xperia 1 IV	SO-51C	12.0	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
54	ソニー	Xperia 10 V	SO-52D	14.0	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
55	ソニー	Xperia 10 VI	SO-52E	14.0	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	△	○	△	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「モバイルネットワーク設定の変更」「明るさの設定の変更」の禁止時、タOUCHボードから設定変更ができてしまう。 回避策：「アプリケーション非表示」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、該当アプリの起動を抑制することが可能。 ・サイドセンス(com.sonymobile.sidesenseapp)	
56	ソニー	Xperia 5 III	SO-53B	12.0	○	○	○	△	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「Wi-Fi設定の変更」の禁止時、クイック設定パネルから設定の変更ができてしまう。 回避策：「セキュリティ設定」で、「ステータスバーの操作と通知表示」を禁止する。		
57	ソニー	Xperia Ace II	SO-41B	12.0	○	○	○	△	○	○	-	○	○	○	○	○	○	△	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「Wi-Fi設定の変更」の禁止時、クイック設定パネルから設定の変更ができてしまう。 回避策：「セキュリティ設定」で、「ステータスバーの操作と通知表示」を禁止する。 2.「明るさの設定の変更」の禁止時、明るさの自動調節の設定が変更できてしまう。		
58	ソニー	Xperia Ace II	SO-41B	13.0	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
59	ソニー	Xperia Ace III	SO-53C	12.0	○	○	○	△	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.「Wi-Fi設定の変更」の禁止時、クイック設定パネルから設定の変更ができてしまう。 回避策：「セキュリティ設定」で、「ステータスバーの操作と通知表示」を禁止する。	
60	ソニー	Xperia Ace III	SO-53C	13.0	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
61	ソニー	Xperia Ace III	SO-53C	14.0	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

その他機種

端末情報				対応状況																																													
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	Android				無線とネットワーク											端末					ユーザー設定						システム			その他															
					提供元不明アプリのインストール	開発者向けオプション	アプリ権限の強制	Wi-Fi設定の変更	Bluetooth	機内モード	プライベートDNS設定の変更	データ出力NFC利用	テザリング設定の変更	VPN設定の変更	モバイルネットワーク設定の変更	緊急通報設定の変更	ロッキング	明るさの設定の変更	壁紙の変更	画面消灯設定の変更	音量設定の変更	アンビエント表示	アプリの制御	物理外部メディアへのマウント	ユーザーアイコンの変更	位置情報設定の変更	認証情報設定の変更	アカウントの追加と削除	言語設定の変更	Googleのバックアップサービスの利用	ネットワーク設定のリセット	ネットワーク設定のリセット	バックアップのリセット	日付、時刻、タイムゾーンの設定の変更	印刷	インストール	ステータスバーの操作と通知表示	スクリーンショットの撮影	セーフモードの起動										
39	Honeywell	CT47	CT47X1N	13.0	○	○	○	△	○	○	-	○	○	○	○	○	△	○	△	○	△	△	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	備考 1. セキュリティ設定 (DOM) で下記設定の変更禁止時、Battery Optimizerを有効にすることにより設定の変更ができてしまう。 ・ Wi-Fi設定の変更 ・ 位置情報設定の変更 ・ 明るさの設定の変更 ・ 画面消灯設定の変更 ・ 音量設定の変更 回避策: 「アプリケーション禁止」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、該当アプリの起動を抑制することが可能。 ・ Battery Optimizer (com.honeywell.batterymaximizer) 2. 「アプリの制御」の禁止時、ConfigAppsからアプリの無効化ができてしまう。 回避策: 「アプリケーション禁止」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、該当アプリの起動を抑制することが可能。 ・ ConfigApps (com.honeywell.tools.appsconfig) 3. 「ネットワーク設定のリセット」禁止時、Wi-Fi Stagingアプリからネットワーク設定のリセットができてしまう。 回避策: 「アプリケーション禁止」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、該当アプリの起動を抑制することが可能。 ・ Wi-Fi Staging (com.honeywell.wifistaging)			
40	Honeywell	Dolphin CK65	CK65 CS	13.0	○	○	○	△	○	○	-	-	-	-	△	○	△	-	△	△	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1. 「アプリの制御」の禁止時、ConfigAppsからアプリの無効化ができてしまう。 回避策: 「アプリケーション禁止」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、該当アプリの起動を抑制することが可能。 ・ ConfigApps (com.honeywell.tools.appsconfig) 2. セキュリティ設定 (DOM) で下記設定の変更禁止時、Battery Optimizerを有効にすることにより設定の変更ができてしまう。 ・ Wi-Fi設定の変更 ・ 位置情報設定の変更 ・ 明るさの設定の変更 ・ 画面消灯設定の変更 ・ 音量設定の変更 回避策: 「アプリケーション禁止」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、該当アプリの起動を抑制することが可能。 ・ Battery Optimizer (com.honeywell.batterymaximizer) 3. 「ネットワーク設定のリセット」禁止時、Wi-Fi Stagingアプリからネットワーク設定のリセットができてしまう。 回避策: 「アプリケーション禁止」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、該当アプリの起動を抑制することが可能。 ・ Wi-Fi Staging (com.honeywell.wifistaging)	
41	Honeywell	Dolphin CT30XP	CT30P-L1N-27D1NNJ	13.0	○	○	○	△	○	○	-	○	○	○	○	○	△	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1. セキュリティ設定 (DOM) で下記設定の変更禁止時、Battery Optimizerを有効にすることにより設定の変更ができてしまう。 ・ Wi-Fi設定の変更 ・ 位置情報設定の変更 ・ 位置情報設定の変更 ・ 明るさの設定の変更 ・ 画面消灯設定の変更 ・ 音量設定の変更 回避策: 「アプリケーション禁止」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、該当アプリの起動を抑制することが可能。 ・ Battery Optimizer (com.honeywell.batterymaximizer) 2. 「アプリの制御」の禁止時、ConfigAppsからアプリの無効化ができてしまう。 回避策: 「アプリケーション禁止」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、該当アプリの起動を抑制することが可能。 ・ ConfigApps (com.honeywell.tools.appsconfig) 3. 「ネットワーク設定のリセット」禁止時、Wi-Fi Stagingアプリからネットワーク設定のリセットができてしまう。 回避策: 「アプリケーション禁止」設定で対象アプリケーションに下記を指定することで、該当アプリの起動を抑制することが可能。 ・ Wi-Fi Staging (com.honeywell.wifistaging)

その他機種

端末情報				対応状況																											備考											
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	Android					無線とネットワーク							端末					ユーザー設定					システム			その他												
					提供元不明アプリのインストール	開発者向けオプション	アプリ権限の強制	WiFi設定の変更	Bluetooth	機内モード	プライベートDNS設定の変更	データ出力NFC利用	テザリング設定の変更	VPN設定の変更	モバイルネットワーク設定の変更	緊急通報設定の変更	ローミング	明るさの設定の変更	壁紙の変更	画面消灯設定の変更	音量設定の変更	アプリの削除	物理外部メディアへのマウント	ユーザーアイコンの変更	位置情報設定の変更	アカウトの追加と削除	言語設定の変更	Googleのバックアップサービスの利用	ネットワーク設定のリセット	ファクトリリセット		日付、時刻、タイムゾーンの設定の変更	印刷	イースタターエッジ	ステータスバーの操作と通知表示	USBファイル転送	スクリーンショットの撮影	セーフモードの起動				
42	KEYENCE	3眼カメラ・AI搭載 ハンディターミナル	BT-A2000M	14.0	○	○	○	△	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1. 「WiFi設定の変更」の禁止時、ホームランチャーアプリのサイドバーメニューから設定が変更できてしまう。 2. 「明るさの設定の変更」の禁止時、明るさの自動調節の設定が変更できてしまう。 3. 「明るさの設定の変更」の禁止時、各種キーイベントの割り当てにより明るさの設定を変更できてしまう。 4. ホームランチャーアプリより「画面点灯状態を維持」を有効にすると画面点灯状態が強制され、画面消灯時間の制御ができない。		
43	KEYENCE	業務用フルスクリーン ハンディターミナル	DX-A800M	13.0	○	○	○	△	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	△	○	△	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	1. 「WiFi設定の変更」の禁止時、ホームランチャーアプリのサイドバーメニューから設定が変更できてしまう。 2. 「明るさの設定の変更」の禁止時、明るさの自動調節の設定が変更できてしまう。 3. ホームランチャーアプリより「画面点灯状態を維持」を有効にすると画面点灯状態が強制され、画面消灯時間の制御ができない。 4. 「USBファイル転送」の禁止時、端末設定アプリにて接続の詳細設定から、UI上はUSBのファイル転送を選択できてしまう。「USBファイル転送」の禁止は動作する。		
44	KYOCERA	DIGNO SX2	KC-S302	13.0	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	na	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1. 「言語設定の変更」の禁止が動作しないため、言語の設定が変更できてしまう。		
45	KYOCERA	DIGNO SX4	KC-S305	14.0	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	△	○	△	○	△	○	△	-	○	○	○	△	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1. セキュリティ設定 (DOM) で下記設定の変更禁止時、バッテリーセーバー機能を有効にすることでバッテリーセーバー設定画面から設定の変更ができてしまう。 ・ 画面消灯設定の変更 ・ 明るさの設定の変更 ・ 位置情報設定の変更 ・ モバイルネットワーク設定の変更 2. 「言語設定の変更」の禁止が動作しないため、言語の設定が変更できてしまう。	
46	KYOCERA	DIGNO SX4 Wi-Fi	KC-S205	14.0	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	△	○	△	○	△	-	○	○	○	△	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1. セキュリティ設定 (DOM) で下記設定の変更禁止時、バッテリーセーバー機能を有効にすることでバッテリーセーバー設定画面から設定の変更ができてしまう。 ・ 画面消灯設定の変更 ・ 明るさの設定の変更 ・ 位置情報設定の変更 2. 「言語設定の変更」の禁止が動作しないため、言語の設定が変更できてしまう。	
47	KYOCERA	DuraForce EX	KC-S703	13.0	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	△	○	△	○	△	○	△	-	○	○	○	na	△	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1. セキュリティ設定 (DOM) で下記設定の変更禁止時、バッテリーセーバー機能を有効にすることでバッテリーセーバー設定画面から設定の変更ができてしまう。 ・ 画面消灯設定の変更 ・ 明るさの設定の変更 ・ 位置情報設定の変更 ・ モバイルネットワーク設定の変更 2. 「言語設定の変更」の禁止が動作しないため、言語の設定が変更できてしまう。	
48	KYOCERA	DuraForce EX	KC-S703	14.0	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	△	○	△	○	△	○	△	-	○	○	○	△	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1. セキュリティ設定 (DOM) で下記設定の変更禁止時、バッテリーセーバー機能を有効にすることでバッテリーセーバー設定画面から設定の変更ができてしまう。 ・ 画面消灯設定の変更 ・ 明るさの設定の変更 ・ 位置情報設定の変更 ・ モバイルネットワーク設定の変更 2. 「言語設定の変更」の禁止が動作しないため、言語の設定が変更できてしまう。

3 非対応端末

当社内での検証により、Smart Mobile Safety Managerの運用に問題があると判断した「サポート対象外」の端末を記載しています。

その他機種

端末情報				対応状況																												制約事項 *各番号は対応状況欄の*番号(*1、*2など)と対応する	備考 *各番号は対応状況欄の#番号(#1、#2など)と対応する				
No.	メーカー	機種名	モデル名	OS	アプリケーショントラッキング	SDカード	カメラ	リモートロック	リモートワイプ	ワイプファイルタリング	Wi-Fi	通話先	無通信ロック	バックアップ・復元	Push 通知	Bluetooth	プロキシ利用設定(エージェント通信)	暗号化	エージェント個別管理	メッセージ通知	乗っ取り制限	ウイルス対策	位置情報管理	Management Security	Management Security	スクリーンロックパスワード変更	証明書管理	ORコード(ライセンス認証)	QRコードキックタイピング	セキュリテイ設定(DOM)	アプリケーショントラッキング			アンダロイドロック	スクリーンロック	(リモートワイプ -Direct Mode 中)	
1	Lenovo	Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen)	TB132FU(ZAB50181JP)	12.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2	Lenovo	Lenovo Tab P12 Pro	TB-Q706F(ZA9D0067JP)	12.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		